


En este folleto se describe el procedimiento estándar para el montaje del DTX700K.

Una vez realizado el montaje de los componentes y conectados los cables, tal y como se indica a continuación, estará preparado para encender el módulo de activación de batería.

Ejemplo de montaje estándar



IMPORTANTE

- Necesitará cuatro paquetes individuales para el montaje: un sistema de bastidor RS500, un juego de pads DTP700P y un módulo de activación de batería DTX700.
- En esta hoja se describe cómo conectar los pads y el módulo de activación de batería al sistema de bastidor RS500. Antes de realizar los procedimientos que se describen a continuación, compruebe que ha montado correctamente el sistema de bastidor según las instrucciones de su manual de montaje.

AVISO

Antes de montar la unidad, extienda un tapete de batería (se vende por separado) sobre el suelo. Otra posibilidad es que antes de montar el soporte de charles HS650A y el pad de bombo KP65 coloque las cajas de cartón de los paquetes en el suelo para protegerlo.

1


Monte el sistema de bastidor RS500.

Para obtener más detalles, consulte el manual de montaje que se incluye con el sistema de bastidor.


2

Compruebe el contenido de cada caja.


Paquete 1: DTP700C



Paquete 2: DTP700P



Paquete 3: DTX700




*Podría no incluirse, en función de su zona concreta. Consulte con el distribuidor de Yamaha.

3

Monte los pads y el módulo de activación de la batería en el sistema de bastidor.

Como se describe a continuación, Monte los pads y el módulo de activación en el sistema de bastidor y coloque después el pad de bombos y el charles.


Montaje de los pads de caja y de timbal



- Monte el pad de caja en la abrazadera de varilla del bastidor. Como se muestra a continuación, compruebe que la sección de varilla está totalmente insertada en el orificio de montaje del pad y después apriete bien el tornillo abrazadera.



- Si es preciso, utilice los tornillos abrazadera A a E para ajustar la altura y el ángulo del pad de caja. Al hacerlo, asegúrese de ajustar un tornillo cada vez (es decir, afloje un tornillo, ajuste el pad y vuelva a apretar antes de aflojar otro tornillo).




■ Montaje del pad de timbal


- Igual que con el pad de caja, acople el tornillo abrazadera a cada uno de los tres pads de timbal y apriete provisionalmente (5 o 6 vueltas).



- Monte los tres pads de timbal en las abrazaderas de varilla del bastidor. Como se muestra a continuación, compruebe que la sección de varilla está totalmente insertada en el orificio de montaje de cada pad y después apriete bien el tornillo abrazadera.



- Si es preciso, utilice los tornillos abrazadera A a D para ajustar la altura y el ángulo de cualquiera de los pads. Al hacerlo, asegúrese de ajustar un tornillo cada vez (es decir, afloje un tornillo, ajuste el pad y vuelva a apretar antes de aflojar otro tornillo).



PRECAUCIONES

Antes de utilizar el producto, lea este manual de montaje y utilice el producto de forma segura y correcta.

* Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

* Asegúrese de leer el manual de montaje del sistema de bastidor y el manual de instrucciones del pad.

ADVERTENCIA Si se hace caso omiso de este símbolo y se utiliza el equipo indebidamente, podrían producirse lesiones personales graves o daños materiales importantes.

- No permita que los niños monten o instalen solos este producto, ya que podrían lesionarse. Si montan este instrumento, deben hacerlo siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Tenga cuidado con los bordes de los soportes de platillos y de timbales. Son afilados y podrían causar lesiones.
- Tenga cuidado con los bordes de los dientes acoplados al pad de bombo y al pedal. Son afilados y podrían causar lesiones.
- Si este producto se utiliza con un Sistema de bastidor o con el Soporte de platillos, asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados. Además, para ajustar la altura o la inclinación, no afloje los tornillos repentinamente. Si los tornillos están flojos, el bastidor puede volcarse o pueden caerse componentes, provocando lesiones.
- Coloque siempre el producto sobre una superficie plana y firme. Si lo coloca sobre una superficie inclinada o inestable, o sobre peldanos, el producto podría volcarse.
- Al instalar el producto, preste especial atención a la manipulación y ajuste de los cables. Unos cables mal colocados pueden provocar tropiezos y caídas.
- No modifique el producto. Si lo hace, podría dañarse o deteriorarse.
- No se siente sobre el bastidor ni lo pise. El bastidor podría volcarse o dañarse, dando lugar a lesiones.


ATENCIÓN Si se hace caso omiso de este símbolo y se utiliza el equipo indebidamente, se expone a quienes lo manipulan a lesiones y al equipo a daños materiales.

- Tenga cuidado con los dedos al ajustar las abrazaderas. Podría pillárselos y sufrir lesiones.
- Tenga cuidado con los extremos e interiores de los tubos, así como con las puntas de los tornillos. Las virutas metálicas, etc. pueden causarle alguna lesión en los dedos.
- No ponga las manos ni los pies debajo del pedal ni del interruptor del pedal. Podrían quedar pillados y sufrir lesiones.
- No acople baterías acústicas al bastidor de la batería electrónica. Las abrazaderas podrían dañarse y la batería caerse, produciendo lesiones.

AVISO

- Al conectar o desconectar el cable, sujetelo por el enchufe, no por el cable. No ponga nunca objetos pesados ni punzantes sobre el cable. La aplicación de una fuerza excesiva sobre el cable podría dañarlo (por ejemplo, hacer que los hilos se corten, etc.).
- No pise el producto ni coloque objetos pesados encima de él. Podrían producirse daños.
- No utilice ni guarde el producto en sitios con temperaturas muy elevadas (expuesto a la luz solar directa, en las proximidades de un radiador, en un vehículo cerrado, etc.) o con mucha humedad (cuarto de baños, a la intemperie en días lluviosos, etc.). De lo contrario, podría deformarse, decolorarse o deteriorarse.
- Cuando limpie el producto, no utilice bencina, disolventes ni alcohol, ya que podría decolorarse o deformarse. Limpie el producto con un paño suave o húmedo bien escurrido. Si el producto está sucio o pegajoso, utilice un detergente neutro y después retire con un paño húmedo bien escurrido los restos del detergente. Asimismo, tenga cuidado de que ni el agua ni el detergente entren en contacto con los cojines del producto, porque podrían deteriorarse.

Montaje del módulo de activación de batería y de los pads de platillos




■ Montaje de los pads de platillos


1. Utilice una llave de afinación para aflojar el tornillo de llave del tope.



5. Asegure el tope en su posición. Con el tope en contacto con la superficie inferior de la cubierta de tornillo, apriete el tornillo de llave del tope con una llave de afinación.



2. Quite la tuerca de mariposa, las dos almohadillas de fieltro y la cubierta de tornillo del soporte de platillos.



6. Coloque en el soporte de platillos una de las almohadillas de fieltro retiradas en el paso 2.


7. Monte la unidad de pad en el soporte de platillos. Baje la unidad de pad a su posición con el eje del soporte de platillos pasando a través del orificio central de la sección de campana. Una vez montada, la patilla del tope debe quedar dentro del orificio más pequeño de la unidad de pad.

* Si toca un pad de platillos sin la patilla del tope dentro del orificio más pequeño, el pad podría girar, provocando la desconexión del cable. Por lo tanto, es muy importante comprobar que el tope está bien seguro, tal y como se describe en el paso 5 anterior.


8. Coloque la almohadilla de fieltro que se incluye con la unidad de pad.

* Para el montaje de la unidad de pad no es preciso utilizar la segunda almohadilla de fieltro retirada del soporte de platillos en el paso 2 anterior.

9. Apriete la tuerca de mariposa para asegurar la unidad de pad al soporte de platillos.




4. Vuelva a colocar la cubierta de tornillo.




* Al montar la cubierta de tornillo, gire hasta llegar al tope.

■ Montaje del módulo de activación de batería

1. Acople el soporte del módulo (incluido) a la parte inferior del módulo de activación de batería utilizando los tornillos de sujeción del soporte del módulo.



2. Coloque el soporte del módulo dentro de la abrazadera del soporte y apriete el tornillo abrazadera para asegurarlo en su sitio.




Montaje del soporte de charles

1. Si no dispone de un tapete de batería (se vende por separado), extienda un cartón en el suelo para protegerlo de posibles arañazos.

2. Afloje el tornillo de mariposa del soporte del charles (① en la siguiente figura).

3. Extienda las patas del trípode para estabilizar el soporte. Apriete de nuevo el tornillo de mariposa aflojado en el paso 2.

4. Inserte la varilla radial en el orificio del bastidor, tal y como se muestra a continuación.



5. Tal y como se indica a la derecha, afloje el tornillo de mariposa (indicado como ② en la figura) para extraer el acoplamiento del charles.


* Esta pieza de acoplamiento del charles no se utiliza en el ejemplo de montaje estándar descrito en esta hoja. En su lugar, utilice el acoplamiento del charles que se suministra con el RHH135.

6. Extraiga el eje del charles ③ del tubo superior ④.

7. Atornille el eje del charles ③ en la tuerca del tubo inferior ⑤.

8. Inserte el tubo superior ④ en el eje del charles ③ desde arriba y, a continuación, apriete el tornillo de mariposa (indicado como ⑥ en la figura) con la placa de soporte de los platillos situada en el área central del eje del charles ③.

9. Quite la arandela de fieltro situada encima de la placa de soporte. No se utiliza en el ejemplo de montaje estándar descrito en esta hoja.




10. Instale el pad de charles reales RHH135.
* Consulte la sección de configuración del manual de instrucciones incluido con el RHH135.

Montaje del pad de bombo

1. Si no dispone de un tapete de batería (se vende por separado), extienda un cartón en el suelo para protegerlo de posibles arañazos.

2. Quite los tornillos de mariposa, las arandelas de resorte y las arandelas del cuerpo del pad de bombo, y coloque cerca cada juego en el orden que se ha retirado.

3. Acople la sección de base al cuerpo como se muestra a la derecha, y asegúrela después en su posición por medio de los tornillos de mariposa, arandelas de resorte y arandelas que se quitaron de la base en el paso anterior.



- 4** Coloque el soporte del charles y el pad de bombo en la posición deseada utilizando de referencia el ejemplo de montaje estándar del reverso.

AVISO

Antes de montar la unidad, extienda un tapete de batería (se vende por separado) sobre el suelo. Como alternativa, puede colocar las cajas de cartón de los paquetes en el suelo debajo del soporte del charles y el pad de bombo para protegerlo.


- 5** Conecte los pads al módulo de activación de batería.

Como se describe a continuación, conecte la salida de cada pad a la toma de entrada correspondiente del módulo de activación de batería.


1. Inserte las clavijas rectas del cable flexible de 9 canales en las tomas de entrada del módulo de activación de batería ([① SNARE] a [⑨ KICK/⑩] y [HI-HAT CONTROL]).

* Si utiliza la configuración estándar, las pegatinas de las clavijas del cable flexible le indicarán el nombre del pad correspondiente.

[Panel posterior del módulo de activación de batería]




[Cable flexible de 9 canales]



2. Conecte las clavijas en forma de L del cable flexible de 9 canales a los pads correctos.

[Ubicación de las clavijas de pad]



3. En el caso de los pads de caja y de timbal, enrolle los cables alrededor de los sujetacables para evitar que se desconecten.


AVISO

Si los cables de pad se doblan en exceso, podrían sufrir daños. Asegúrese, por lo tanto, de que estos cables no se doblen en exceso cuando los enrolle alrededor de los sujetacables.

- 6** Conecte el módulo de activación de batería a una fuente de alimentación.


1. Introduzca el enchufe de CC del adaptador eléctrico en el conector 12V_—₊. Coloque el cable del adaptador de alimentación alrededor del sujetacables para asegurarlo en su sitio.

[Panel posterior del módulo de activación de batería]



2. Utilice las bandas de cable para fijar los cables al bastidor, tal y como puede verse a la derecha. (○)

3. Enchufe el adaptador de CA a una toma de pared adecuada.



De esta manera se completa el procedimiento de montaje. * Para obtener información sobre la conexión y desconexión de la alimentación, la comprobación del sonido y otros pasos posteriores, consulte la sección de configuración del manual de instrucciones incluido con el módulo.